

la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris. Le nettoyage et l'entretien de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement (Fig. E).

7. ATTENTION ! Le cordon d'alimentation doit être branché sur le secteur comme indiqué à la figure F, de manière à ce que la section du cordon pende librement sous la fiche. Cela permet d'éviter que la prise ne soit inondée si de l'eau se condense sur le câble de raccordement.

MONTAGE ET RÉGLAGE. Le filtre NEO 300 peut fonctionner complètement immergé dans l'eau. Cependant, grâce à l'emplacement du moteur dans la partie inférieure, il est possible de monter le filtre avec la sortie au-dessus de la surface de l'eau. Dans les réservoirs où le niveau d'eau est bas, le filtre peut fonctionner à l'horizontale. Un support spécial avec quatre ventouses est utilisé pour monter le filtre dans l'aquarium. Le support à ventouses (1) permet de suspendre rapidement et facilement le filtre à la hauteur souhaitée. Le filtre NEO peut être facilement démonté à des fins d'entretien sans qu'il soit nécessaire de démonter le support à ventouses. Une désinstallation rapide consiste à décrocher le filtre du bocage conformément au dessin (Fig. 2). Pour réinstaller le filtre, faites pivoter légèrement le clip et fixez le corps du filtre dans l'emplacement prévu à cet effet dans le bocage, puis poussez-le comme indiqué sur le schéma (Fig. 2). Si l'installation est effectuée correctement, le filtre s'insère sans obstruction dans l'emplacement prévu à cet effet.

L'effet du filtre est optimal lorsqu'il est immergé à au moins 3 cm sous le niveau de l'eau. Il est également important de garder à l'esprit le phénomène selon lequel, en raison de l'évaporation, le niveau de l'eau diminue constamment. Cet effet doit être pris en compte lorsque la chaine de l'heure d'installation du filtre.

En outre, un régulateur de débit (Fig. 3) permet d'ajuster considérablement la capacité de la pompe.

Le filtre NEO 300 est équipé en usine de deux sortes d'eau interchangeables (Fig. 5):

- Sortie droite (a)
- Sortie aplatie (b)

La sortie aplatie assure une distribution uniforme de l'eau et un mouvement de surface optimal. La sortie droite (a) offre la possibilité d'utiliser une source d'aération supplémentaire. À cette fin, une buse d'aération (6) est placée sur la sortie droite (a), à laquelle un tube d'admission d'air (7) avec une vanne de contrôle (8) peut être fixé. Un guide d'eau (9) peut être monté sur le capuchon d'aération pour régler la direction souhaitée de l'eau.

ENTRETIEN. Pour nettoyer le filtre, débranchez l'abord de la fiche de la prise de courant. Débranchez ensuite le filtre en inclinant doucement le couvercle comme indiqué (Fig. 2). Retirez le fil d'aquarium en un seul mouvement léger. Pour remplacer les cartouches filtrantes, inscrivez le couvercle du compartiment du filtre (3) dans le sens indiqué sur la figure (Fig. 4), puis faites glisser la cartouche (4), rincez-la ou remplacez-la. Pour la réinstallation, les étapes doivent être effectuées dans l'ordre inverse. Les cartouches filtrantes peuvent également être remplacées sans retirer le filtre de l'aquarium, mais il est essentiel de ne pas débrancher le filtre à la source d'alimentation. Lorsque le filtre est remplacé, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil à vide pendant 15 minutes pour éliminer efficacement les impuretés mécaniques. Un insert filtrant supplémentaire dans la cartouche est constitué d'une éponge sans plomb, qui assure une filtration mécanique efficace de l'eau, en retenant les impuretés et les solides avec suspension visibles à l'œil nu. En même temps, elle fournit un substrat aux bactéries nitrifiantes, assurant ainsi une filtration biologique.

Le filtre NEO 300 est animé par un moteur synchrone étanche qui nécessite peu d'entretien. Cependant, au moins une fois par mois, le couvercle de la source d'eau doit être enlevé et le tourne comme indiqué (Fig. 1) et la roue (2) doit être enlevée et nettoyée délicatement. Le remontage du rotor doit être effectué dans l'ordre inverse. Une fois que le rotor (2) est placé sur l'axe, il doit tourner sans aucune résistance.

LE DÉMONTAGE ET L'ÉLIMINATION. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés à la poubelle. La sélection et l'élimination correcte de ce type de déchet contribuent à la protection de l'environnement. Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses. L'élimination correcte des équipements usagés et la santé de l'utilisateur est responsable de la remise des équipements usagés à un centre de collecte spécialisé, où ils seront acceptés gratuitement. Vous pouvez obtenir des informations sur les types de centre auprès des autorités locales ou de votre point de vente.

CONDITIONS DE GARANTIE. Le fabricant offre une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie est valable dans l'Union européenne. La garantie ne couvre que les dommages causés par le fabricant, c'est-à-dire les défauts de matériel ou de erreurs d'installations et ne couvre pas les dommages causés par l'utilisateur en raison de mauvaise utilisation ou d'abus. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'appareil à court-circuit. Attention : toute tentative de démonter ou de démonter l'appareil en dehors des instructions normales d'utilisation et d'entretien entraîne l'annulation de la garantie! En cas de dysfonctionnement de l'appareil, envoyez-le à la carte de garantie élément remplie au revendeur ou à l'adresse du fabricant. Pour que la garantie soit reconduite, il faut que la date de fabrication apposée sur le produit corresponde à la date inscrite sur la carte de garantie. Les présentes conditions générales n'excluent pas, ne limitent pas et ne suspendent pas les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité des marchandises avec les caractéristiques contractuelles. La garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de l'appareil lui-même. Elle ne couvre pas les conséquences de la perte ou de la destruction de tout autre objet.

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемые господа, благодаря вам за покупку продукта AQUAEL (АКВАЭЛ). Мы уверены, что вы останетесь довольны его работой. Во избежание проблем, связанных с его использованием, покупателя, предварительно внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями:

НАЗНАЧЕНИЕ. Приобретенный вами аквариумный фильтр NEO 300 (NEO 300) предназначен для аэрации и фильтрации воды в аквариумах. Интенсивное движение воды в поверхности обеспечивает эффективное насыщение воды кислородом. Благодаря регулируемой мощности подачи воды его можно использовать в небольших аквариумах и акватериях, включая бассейны с низким уровнем воды. Небольшие размеры, высокая производительность и простой дизайн делают его особенно удобным для использования даже начинающими аквариумистами.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приобретенное вами устройство было изготовлено в соответствии с действующими стандартами безопасности Европейского союза. Для его долгой службы и безопасного использования ознакомьтесь со следующими условиями эксплуатации:

1. Важно! Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и установке (рис. А) перед подключением и при каждом вводе устройства в эксплуатацию. Сохраните для дальнейшего использования.
2. Устройство предназначено для использования только в помещении и только по назначению (рис. В).
3. Устройство может быть запитано только от сети с nominalными параметрами (напряжение и частота), указанными на устройстве, от сетевой розетки, расположенной в сухом месте.
4. Несменяемый кабель питания не подлежит замене. Если кабель поврежден, оборудование становится непригодным для использования (рис. С).
5. Перед монтажом, демонтажом или чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Прежде чем опустить руку в воду, всегда отключайте оборудование в аквариуме от электросети (рис. Д).
6. Оборудование может использоваться детьми старше 3 лет, а также лицами с ограниченными физическими и умственными способностями и лицами с недостатком опыта работы с оборудованием, если обеспечивается наблюдение или инструктаж по безопасному и понятному использованию оборудования и связанными с этим рисками. Чистка и обслуживание оборудования

должны проводиться детьми без присмотра. Дети не должны играть с оборудованием (рис. Е).

7. ПРИМЕЧАНИЕ!

Шнур питания должен быть подключен к сети, как показано на рис. F так, чтобы часть шнура свободно свисала под вилкой. Это необходимо для предотвращения возможного залиивания штекера водой, если вода конденсируется на соединительном кабеле.

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА. Фильтр NEO 300 может работать полностью погруженным в воду, однако, благодаря расположению двигателя в нижней части, фильтр может установить так, чтобы выхлопные отходы находились над поверхностью воды. В развертках с низким уровнем воды фильтр может работать в горизонтальном положении. Фильтр может установить в спасательном снаряжении с помощью специального держателя с присосками (1) позволяет быстро и легко расположить фильтр на угловой высоте. Фильтр NEO (HEO) можно легко снять для обслуживания, не отсоединяя держатель с присосками. Быстро демонтируется закручиванием фильтра от держателя в соответствии с рис. 2. Чтобы установить фильтр на место, аккуратно поверните зажим и закрепите корпус фильтра в специальном месте в подставке и задвиньте его, как показано на рис. 2. Если установка выполнена правильно, фильтр бесполезно войдет в специальное место. Наилучший эффект от использования фильтра будет достигнут, если он погружен в воду не менее чем на 3 см ниже уровня воды. Важно также учитывать тот факт, что из-за изменения уровня воды постоянно снижается, что следует учитывать при выборе высоты установки фильтра.

Кроме того, помните о специальном регуляторе (рис. 5):

- Классический прямой выход (a)
- Уплощенный направляющий (b)

Вариант 5b обес печивает равномерное распределение воды и оптимальное движение по поверхности. Вариант 5a обес печивает возможность дополнительной аэрации. Для этого на выход (a) установлены насадки для аэратора (6), в которых имеется отверстие для подачи воздуха (7) с регулятором давления (8). Регулятор давления (8) выходится на пределы аэрации и распологается выше уровня воды. Важно также учитывать то, что, из-за изменения уровня воды, установка насадки для аэратора (6), вы можете установить направляющую потока (9).

ОСВЕЩЕНИЕ. Чтобы очистить фильтр, сначала выньте винты скобы стекловидного шнифера из розетки. Для этого на выход (a) установлены насадки для аэратора (6), в которых имеется отверстие для подачи воздуха (7) с регулятором давления (8). Регулятор давления (8) выходится на пределы аэрации и распологается выше уровня воды. Важно также учитывать то, что, из-за изменения уровня воды, установка насадки для аэратора (6), вы можете установить направляющую потока (9).

ФИЛЬТРЫ И АЭРАЦИЯ. Фильтр NEO 300 комплектуется двумя сменными направляющими тканевыми фильтрами (1) и картушами с механическим фильтром (2).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регулятор потока воды (3).

Фильтр NEO 300 имеет встроенный регуля

